

Datenblatt

ME1007/-ME1009



HDMI Switch 3-Port unterstützt 3D / 1080p

Dieser HDMI Switch ermöglicht die Umschaltung von bis zu drei angeschlossenen HDMI-A/V-Signalquellen an einem HDMI Endgerät. Die Umschaltung der angeschlossenen Geräte an das Display erfolgt wahlweise automatisch oder manuell. Der HDMI Switch unterstützt das 3D / 1080p Bildformat ohne Qualitätsverlust. Für die Verteilung von perfektem Bild und Kinosound verschiedener Geräte (z.B. Receiver, BlueRay Player, PS3, XBOX360) an ein Display ist dieser HDMI Switch die perfekte Lösung.

- ME1007 inkl. Fernbedienung
- ME1009 exkl. Fernbedienung

Features

- Ermöglicht die Umschaltung von bis zu drei angeschlossenen HDMI-A/V-Signalquellen an einem HDMI Endgerät
- HDTV Auflösungen : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080)
- PC Auflösungen : VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA (1920 x 1200)
- Unterstützt HDMI (3D, deep color)
- HDCP, DDC kompatibel
- Unterstützt Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Plug-and-Play, keine Softwareinstallation erforderlich
- Kein Netzteil erforderlich
- ME1007 inkl. Fernbedienung

Spezifikationen

Anschlüsse	
HDMI-Eingang	3 x HDMI Typ A Buchse
HDMI-Ausgang	1 x HDMI Typ A Buchse
Infrarot	1 x Fernbedienung (ME1007)
Grafik	
Auflösung	HDTV Auflösungen : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080) PC Auflösungen : VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA (1920 x 1200)
Stromverbrauch	5V = 5W
Physische Eigenschaften (Gehäuse)	
Abmessungen(L-B-H)	80x58x18 mm
Material	Kunststoff
Gewicht	55 g
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Lagertemperatur	-10 - 80 °C
Feuchtigkeit	5 - 90 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang	HDMI Switch, IR-Fernbedienung (ME1007), Manual

